

产品信息





最先进的家庭影院媒体中心



7.2声道AVR-X3500H 4K超高清AV接收机支持杜比全景声、DTS:X音频格式以及Dolby Vision、HDR10和HLG视频格式。所有HDMI端口(8输入/3输出)都支持HDCP 2.2和增强音频回传功能(eARC)。利用内置HEOS功能可传输流媒体。AVR-X3500H还能通过蓝牙®或AirPlay 2支持移动端音乐流传输。

您的益处

7.2声道AV接收机,每声道180W (6Ω,1kHz,1% THD,单声道)	强大的七声道放大器经过调校,可提供经典和动态的Denon音响体验
支持Dolby Atmos、DTS:X和DTS Virtual:X	享受沉浸式三维音效体验
8个HDMI输入端口以及3个HDMI输出端口均支持HDCP 2.2	最多可连接八个媒体输入设备并输出至三台显示器
增强音频回传通道(eARC) (将来通过固件更新)	支持最新的3D音频格式,包括杜比全景声和DTS:X
4k/60 Hz, Dolby Vision、HDR10、HLG、4:4:4彩色分辨率和BT.2020	提供最佳视频质量和体验
备受赞誉的Denon向导式设置助手和图形用户界面	简单直观的开箱即用的设置体验

DENON 百余年来在音频技术上"无数第一的传承"

































强大的7声道放大器

AVR-X3500H的所有声道都配备分离式高电流放大电路,每声道具有180瓦的高输出功率性能 (6Ω , 1kHz,1%THD,单声道)。为各种低阻抗扬声器提供稳定,平衡、调和的声音。

Dolby Atmos、DTS:X和DTS Virtual:X

支持Dolby Atmos、DTS:X和DTS Virtual:X格式,让您沉浸在多维声效中。使用包括杜比全景声升高扬声器或专用置顶扬声器的Dolby Atmos 5.2.2环绕声系统设置,享受终极家庭影院体验。DTS:X营造真实的临场感,让您融入最喜欢的电影、游戏和音乐中,这是传统5.1环绕声无法比拟的。DTS Virtual:X通过5.1、7.1或2.1扬声器结构产生几乎3D的效果,无需顶置声道即可提供沉浸式音效。

带eARC的HDMI视频端口

最新的HDMI规格提供最好的家庭影院体验。全部八个HDMI输入加三个HDMI输出 — 支持HDCP 2.2,让您欣赏版权保护内容不受限制。

卓越的画面质量

观看支持4K超高清60Hz视频、4:4:4纯色子采样的电影和电视节目。AVR-X3500H支持高动态范围(HDR10)、Dolby Vision和HLG (Hybrid Log Gamma)视频格式。Dolby Vision以令人惊叹的亮度、对比度和色彩转变人们的观看体验。HLG在广播内容上提供HDR技术。还支持21:9视频、3D和BT.2020直通,实现超凡的色彩、清晰度和对比度。

便捷的设置体验

附带的AVR-X3500H快速入门指南提供如何开始使用的清晰说明。一旦通过HDMI将电视机连接到AVR-X3500H,您的电视机屏幕上就会出现专属的Denon设置助手,一步一步地指导您完成整个设置。一排带颜色编码的扬声器接口水平排布,便于方便的连接扬声器线路。

内置蓝牙、Wi-Fi和AirPlay 2功能

Denon AVR-X3500H具备蓝牙和Wi-Fi无线流媒体连接功能,并配备高级双天线收发器系统,即使在拥挤的城市环境,也能提供极可靠的流媒体数据传输。方便的通过无线方式聆听智能设备播放的音频内容。

HEOS多房间音乐系统

使用内置HEOS技术,在家里的任何房间通过无线方式欣赏自己喜爱的音乐。在每个房间播放同一首歌,或为每个连通的房间选择不同的歌——选择权在您手里。

唱头前级放大输入支持连接LP唱机

利用附带的专用唱头输入端口,AVR-X3500H可连接转盘播放黑胶唱片。播放您的珍藏专辑,享受超凡音质

支持高清音频

欣赏您最喜欢的高清音频文件带来的超凡音频保真度。AVR-X3500H带有AKM 32位D/A转换器,具备多种类型高清无损音频文件的解码能力,包括高达24位

192kHz的ALAC、FLAC和WAV。还兼容2.8/5.6-MHz DSD文件(DSD是SACD的音频编码格式)。这些文件通过前面板USB从存储设备或通过网络源进行播放。AVR-X3500H还支持其他文件类型,如MP3和WMA。

Audyssey套件

AVR-X3500H拥有最先进的Audyssey MultEQ XT32 室内测量系统,包括Audyssey Dynamic Volume (动态音量)、Dynamic EQ (动态均衡器)、LFC (低频阻遏)和 SubEQ HT。从一开始就优化所有设置,轻松指导您完成整个设置过程,确保拥有最精确的配置,使您的系统拥有尽可能最好的声音和视频品质。为在每个房间获得最佳声音,请购买使用Audyssey MultEQ Editor App,让您完全按照您的规格设置AVR-X3500H。

多音源多房间

利用Denon AVR-X3500H,可在一个房间欣赏5.1声道环绕声,在另一个房间播放其他的音源或音乐流媒体。在一间房间观赏电影,而在别的区域播放音乐,互不干扰。

百余年来在音频技术上的"无数第一"

成立于1910年, Denon在音频技术领域积累了"无数第一"——从日本第一家音频电子元件制造商, 到生产世界上第一台商用CD。这种专注在音频研发上的投资确保您获得最先进的技术, 每一次聆听体验都享受最高品质。



技术信息			
投 个信念			
功放数量	7个(前置L/R,中置,环绕L/R, 后置环绕L/R)	调频(FM)部分	
		调谐频率范围	87.5 - 108 MHz
功率输出	每声道215W(6 Ω ,1 kHz, THD 10%,单声道驱动,JEITA)	调幅(AM)部分	
		调谐频率范围	522kHz-1611kHz
	每声道180瓦(6 Ω ,1 kHz, THD 1%,单声道驱动)	普通	
		电源	AC 220 V, 50 Hz
	每声道135瓦(6 Ω ,1 kHz, THD 0.7%,2声道驱动)	功耗	600 W(待机0.1 W, CEC待机0.5 W)
	每声道105瓦(8 Ω,20 Hz-20 kHz,	尺寸(宽x高x深)	434 x 167 x 391 mm
	THD 0.08%,双声道驱动)	重量	10.8 kg
扬声器阻抗	4 - 16Ω		
前置放大器部分			
输入灵敏度	200 mV		

端口		
输入	HDMI(前置1个)	x 8
	分量 (视频)	x 2
	复合 (视频)	x 3
	唱机	x 1
	模拟音频	x 5
	数字光纤 / 同轴	x 2 / x 2
	USB(前置)	x 1
输出	HDMI监视器 / 区域2	x 2 / x 1
	复合/分量视频	-
	音频前级输出:区域2/常规	x1 / 7.2声道
	耳机	x 1
其他	以太网	x 1
	测试麦克风端口	x 1
	FM/AM调谐器天线	x 1
	远程控制	有
	RS232 /12 V触发器输出	x 1 / x 1



频率响应

信噪比

10 Hz - 100 kHz — +1,

-3 dB (DIRECT模式)

100 dB(IHF-A计权,DIRECT模式)

