

DENON®

产品信息



Denon AVR-S650H

支持4K的大功率5.2声道AV接收机

现代娱乐

新的Denon AVR-S650H提供了最先进的影像和声音技术,让您每天享受非凡的家庭娱乐效果。由于支持全4K,包括Dolby Vision和HDR,AVR-S650H与最新先进的4K屏幕和源设备完全兼容。利用内置HEOS无线技术,您能以闻名遐迩的Denon音质聆听Internet收音机等音频节目。得益于获奖的Denon设置向导和称心的HEOS应用程序,AVR-S650H的设置就像使用一样简单。也可与Apple AirPlay 2配合使用,实现无缝流媒体播放甚至语音控制。

亮点

分离式高性能5声道放大器

支持环绕声格式Dolby TrueHD和DTS-HD Master解码

五个HDMI输入和一个输出均支持全HDCP 2.3和eARC

提供最新的图片/视频技术

备受赞誉的Denon向导式设置助手

与主要语音助手兼容

附带内置HEOS

您的益处

提供最大性能,每声道135瓦功率

享受真正电影院才有的包覆环绕声

完全支持4K视频、4:4:4彩色分辨率和BT.2020,连接多达五台媒体设备。

4K Ultra HD/60 Hz全速率直通、HDR10、Dolby Vision兼容和Hybrid Log-Gamma (HLG)

屏上助手确保设置过程简单直观

与Apple Siri配合使用,适当语音控制

无线多房间串流和海量流媒体服务,如TuneIn等

DENON 百余年来在音频技术上“无数第一的传承”



www.denon.com.cn

分离式高性能5声道放大器

AVR-S650H的所有声道配备分离式高电流功放，每声道功率135W，达到性能最大化。利用低阻抗驱动力，为各种各样的扬声器提供操作稳定性，确保平衡、高品质的声音。另外，自动Eco模式能根据音量级别和屏上节能显示功能调节输出至扬声器的功率，实时降低功耗。

支持eARC的高级HDMI视频端口

以最佳画面质量欣赏您最喜欢的电影、电视节目和游戏。AVR-S650H配备五个HDMI输入接口，均支持全4K超高清、HDR10（高动态范围）、BT.2020、广色域和4:4:4纯色子采样。Dolby Vision兼容性和HLG (Hybrid Log-Gamma) 提供非凡的亮度、对比度和色彩。全部HDMI接口均支持 HDCP 2.3 处理。因为支持增强音频回传通道 (eARC)，可以通过连接的HDMI线将3D音频直接从电视传输到AV接收机。

内置蓝牙和Wi-Fi连接功能

Denon AVR-S650H具备蓝牙和Wi-Fi无线流媒体连通性，并配备高级双天线收发器系统，即使在拥挤的城市环境，也能提供极可靠的流媒体。通过无线方式从智能设备上聆听您最喜欢的音频内容。

Audyssey全套EQ校准技术

专业的家庭影院音频调谐触手可及。最新的Denon音频/视频产品采用全套Audyssey Eeq软件，实现简单准确的设置和校准。Audyssey通过附带的测量麦克风测量家庭影院中所有的扬声器，然后对AV接收机进行调节，为您提供最流畅、最完美的室内整体聆听体验。Audyssey Dynamic Volume和Audyssey Dynamic EQ能抚平音量上的恼人跳动（如电视广告），让您以更低的声级聆听但仍能欣赏到清晰的对话、音乐、音

效并进行精准的音调定制。Audyssey MultEQ Editor应用程序让爱好者查看扬声器检测数据，检查Audyssey校准的前后结果，根据个人品味轻松地优化各个房间的音效。

百多年来在音频技术上的“无数第一”

成立于1910年，Denon在音频技术领域积累了“无数第一”——从日本第一家音频电子元件制造商，到生产世界上第一台商用CD。这种专注于音频研发上的投资确保您获得最先进的技术，每一次聆听体验都享受最高品质。

HEOS多房间流传输

使用内置HEOS技术以无线方式在家中任何房间欣赏喜爱的音乐。在每个房间播放同一首歌，或为每个连通的房间选择不同的歌——选择权在您手里。

简单的设置体验

附带的AVR-S650H快速入门指南提供如何开始使用的简单、清晰说明。一旦通过HDMI将电视连接到AVR-S650H，您的电视屏幕上就会出现专属的Denon设置助手，一步一步地指导您完成整个设置。AVR-S650H按照HDMI信息自动重命名输入源，快速选择为所有区域提供一键式按钮。带颜色编码的扬声器接口水平排布，便于组装和连接扬声器线路。

智能电视连接能力

通过与智能电视相关联的HDMI CEC功能，使用智能电视遥控器控制Denon AVR-S650H。只需在接收器上将“HDMI控制”设为“ON”，接着将“智能菜单”设为“ON”，即可使用电视遥控器控制AVR-S650H。智能菜单主屏幕上提供了音源和环绕模式选择、AV接收机设置菜单以及四个智能选择的快速访问方式。

用户友好的音频调试快速选择

Denon AVR-S650H前面板配备四个快速选择按钮，可储存不同资源的首选音频设置。在电视音频、蓝光、媒体播放器及其他资源之间切换后，AVR-S650H将按照您对该媒体资源的偏好调节EQ设置。使用前面板按钮或在AV接收机遥控器上选择相同的快速选择键进行快速控制。现在允许通过快速选择实现一键式全区域立体声模式。

Denon AVR Remote应用程序确保无缝控制

更好的控制在您的口袋里。适用于iOS和Android的免费Denon AVR Remote应用程序，使AVR-S650H的使用更加方便——调节音量、开机或关机、使音乐静音、选择资源或切换到HEOS应用程序进行音乐无线串流传输。现在可在智能手机中下载Denon AVR Remote应用程序。适用于iOS和Android。

前面板USB接口用于高解析度音频

通过前面板USB端口和网络资源，解码高达24位/192-kHz的ALAC、FLAC和WAV无损文件以及DSD 2.8MHz和5.6MHz曲目（SACD音响发烧友格式），让您享受高解析度音频曲目令人难以置信的保真度。您还可以收听其他流行的文件类型，如MP3。无论您想收听最新的下载内容，还是想沉浸在发烧级品质FLAC录音的高保真氛围，都可以快速选取您最喜欢的歌曲。



技术信息	
功放数量	5个
功率输出	单声道150瓦 (6Ω, 1kHz, THD 10%, 单声道, JEITA) 每声道135瓦 (6Ω, 1kHz, THD 1%, 单声道驱动) 每声道100瓦 (6Ω, 1kHz, THD 0.7%, 双声道驱动) 每声道75瓦 (8Ω, 20Hz-20kHz, THD 0.08%, 双声道驱动)
扬声器阻抗	4-16 Ω
前置放大器段	
输入灵敏度/阻抗	200 mV
频率响应	10 Hz - 100 kHz - +1, -3 dB (直通模式)
信噪比	98 dB (IHF-A加权, 直通模式)
调频(FM)段	
调谐频率范围	87.5 - 108 MHz
调幅(AM)段	
调谐频率范围	522 kHz - 1611 kHz
普通	
电源	AC 220 V, 50 Hz
功耗	340 W (待机0.1 W, CEC待机0.5W)
尺寸 (宽x高x深)	434 x 151 x 339 mm
重量	7.8 kg

端口		
输入	HDMI	x 5
	复合 (视频)	x 2
	唱头	x 1
	模拟音频	x 2
	数字光纤	x 2
输出	USB (前置)	x 1
	HDMI监视器	x 1
	复合 (视频)	x 1
	音频前级输出 (低音炮)	x 2
	耳机	x 1

上海电音马兰士电子有限公司
上海市静安区铜仁路 299 号
SOHO 东海 21 楼多本联合办公 21116 室
官方网站: www.denon.com.cn
官方微博: http://weibo.com/denontianlong
客户和技术支持热线: 4006 210 886



蓝牙文字标记和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标, D&M Holdings Inc. 对此类标记的使用均在许可范围内。
Dolby、Dolby Atmos 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。• DTS、DTS 标志、DTS 及其标志组合、DTS:X 以及 DTS:X 标识是 DTS, Inc. 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。• 各商标和商品名称都归其各自所有者拥有。
* 所有规格参数可能会有变动。